

# 製品比較表

品番	電源電圧	電池寿命/消費電流	警報音	警報出力	音量	タイマー設定	その他
炎感知器ピコアイ UVS-6000	単三アルカリ乾電池 ×2本	待機状態にて2年間 (電池切れサイン機能付)	ブザー警報	オープンコレクタ出力 (電源供給時a接点 出力可能)	80dB以上	0.2・1・6秒	リチウム電池
炎感知器ピコアイ UVS-8000	電源供給式 DC10~30V	待機時:25mA 動作時:75mA	ブザー警報	無電圧リレー接点1C (警報時:開・閉)	80dB以上	1・6・15・30秒 感度Hi・Lo	消音設定
炎感知器ピコアイ UVS-9000 (生産終了)	単三アルカリ乾電池 ×2本	待機状態にて2年間 (電池切れサイン機能付)	音声アナウンス ※1	なし	70dB以上	0.2・1・3・6秒	
炎感知器ピコアイ UVS-9000CT (生産終了)	電源供給式 DC12V/24V (±15%)	待機時:50mA 動作時:300mA	音声アナウンス ※1	無電圧リレー接点1C (警報時:開・閉)	70dB以上	0.2・1・6・12秒	消音設定 出力遅延設定
放火監視センサー UVS-01BB	単三アルカリ乾電池 ×4本	待機状態にて2年間 (電池切れサイン機能付)	ブザー警報	なし	70/80dB以上	0.5・1・3・10秒	リチウム電池対応
放火監視センサー UVS-02CTB	電源供給式 DC10.8~26.4V	待機時:5mA 動作時:35mA	ブザー警報	無電圧リレー接点1C (LC接続も可能)	70/80dB以上	0.5・1・3・10秒	消音設定 接点出力秒数設定 (2・5秒)
放火監視センサー UVS-03BV	単三アルカリ乾電池 ×4本	待機状態にて2年間 (電池切れサイン機能付)	音声アナウンス ※2	なし	80dB以上	0.5・1・3・10秒	リチウム電池対応 音声警報回数設定 (1・2回)
放火監視センサー UVS-04CTV	電源供給式 DC10.8~26.4V	待機時:5mA 動作時:60mA	音声アナウンス ※2	無電圧リレー接点1C (LC接続も可能)	80dB以上	0.5・1・3・10秒	音声警報回数設定 (1・2回) 接点出力秒数設定 (2・5秒)

※1 音声アナウンス

A: ♪ポーン「ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮下さい。」

B: ♪ポーン「ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮下さい。This is no smoking area.please refrain from smoking.」

C: ♪ポーン「ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は堅くお断りいたします。」

D:ブザー音 2kHz 0.2秒間隔の断続音

※2 音声アナウンス

A:ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ここは禁煙です。お煙草はご遠慮下さい。ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ

B:ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ここは禁煙です。お煙草はご遠慮下さい。This is no smoking area. Please refrain from smoking. ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ

C:ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ここは火気厳禁です。火気の使用はご遠慮下さい。ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ

D:ピュ〜ツ、ピュ〜ツ、ピュ〜ツ(約10秒繰り返し)

・製品詳細につきましてはカタログ及び仕様書にて参照願います。